

FRITZ!Box-Konfiguration bei Anpassung der Bandbreite

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die FRITZ!Box 7490 oder 7590 für unterschiedliche Tarife bzw. Bandbreiten konfigurieren.

Schritt 1:

Starten Sie Ihren Internet-Browser (z. B. Google Chrome) und tippen Sie in die Adresszeile:
fritz.box bzw. 192.168.178.1

Schritt 2:

Melden Sie sich nun mit Ihrem Kennwort für die FRITZ!Box an, das Sie zur Erstkonfiguration vergeben haben. Beim Modell 7590 steht das ursprüngliche Kennwort auf der Rückseite des Geräts. Hinweis: MKTH kennt Ihr Passwort nicht.

Schritt 3:

Stellen Sie die *Erweiterte Ansicht* über das Menü rechts oben mit den 3 Punkten ein. Klicken Sie nun im Menü links auf *Internet* und anschließend auf *Zugangsdaten*.

Schritt 4:

Verbindungseinstellungen: In die Felder **Downstream** und **Upstream** werden die neuen Werte eingetragen. Diese lauten, je nach Tarif, beispielhaft wie folgt:

Beispiel-Tarif	Downstream in mbit/s	Upstream in mbit/s
Kombitarif 100 100 MBit/s Download, 80 MBit/s Upload	100	80
Kombitarif Gigabit 1000 MBit/s Download, 500 MBit/s Upload	1000	500

Klicken Sie abschließend auf *Übernehmen*.

Sie haben einen Router mit einem älteren Firmwarestand als 07.10? Dann müssen die Werte in der Einheit „kbit/s“ wie folgt eingetragen werden – die Download-/Uploadrate ist jeweils mit **1024** zu multiplizieren:

Beispiel-Tarif	Downstream in kbit/s	Upstream in kbit/s
Kombitarif 100 100 MBit/s Download, 80 MBit/s Upload	102400	81920
Kombitarif Gigabit 1000 MBit/s Download, 500 MBit/s Upload	1024000	512000

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall dringend, ein Firmwareupdate durchzuführen. Gehen Sie hierfür in der Benutzeroberfläche auf „Assistenten“. Starten Sie danach den Assistenten „Update“ bzw. „Firmware aktualisieren“.

Schritt 5:

Klicken Sie im Navigationsmenü auf *Heimnetz* und anschließend auf *Heimnetzübersicht*.

Klicken Sie auf den Tab *Netzwerkeinstellungen*.

Falls noch nicht geschehen, stellen Sie nun **alle** LAN-Ports um, an denen ein Gerät angeschlossen ist, indem Sie auf die Kreise unter *Power Mode – 1Gbit/s* klicken. Wählen Sie anschließend *Übernehmen*, um die Einstellungen zu speichern.

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren technischen Support wenden. Diesen erreichen Sie unter **07742 92600-00** oder über **mkth.de/kontakt**.